TYPHON

TYPHON 4.0 VERSION BETA

Clause de non-responsabilité

Limitation de responsabilité La fourniture de tout logiciel en vertu du présent accord est expérimentale et ne créera aucune obligation pour DREADBOX de continuer à développer, prendre en charge, réparer, proposer à la vente ou de toute autre manière continuer à fournir ou à développer le logiciel soit au titulaire de la licence, soit à tout autre fête. LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'AUCUNE SORTE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS DREADBOX OU SES LES FOURNISSEURS SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE QUE CE SOIT DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI DREADBOX A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Corrections de bugs

- Un bruit fort au démarrage de l'unité peut se produire dans certaines circonstances. Ce bug a été causé par un défaut du dernier firmware et a maintenant été corrigé.
- Correction d'entrée CC. Les CC de paramètres modifiaient simultanément tous les paramètres de types/modes différents.
- Écran mort après la mise à niveau vers le firmware V4 BETA précédemment publié. Dans certaines occasions, quelques écrans ont échoué. Cela a été causé par une erreur d'initialisation et c'est maintenant corrigé.

MIDI sur USB

- Typhon est reconnu comme un périphérique MIDI/USB et peut désormais envoyer et recevoir des messages MIDI depuis un ordinateur. Cette fonctionnalité peut fonctionner en parallèle avec le MIDI DIN5 et l'utilisateur peut sélectionner les configurations de port à partir des paramètres globaux.

Audio par l’ USB

-Typhon est reconnu comme un périphérique audio/USB fonctionnant à un taux d'échantillonnage de 48.000Hz. Cette fonctionnalité permet à Typhon d'agir comme une entrée audio et d'être enregistré directement à partir d'un ordinateur sans utiliser de carte son. Cette fonctionnalité a été implémentée pour prendre en charge la fonctionnalité décrite précédemment afin que l'utilisateur n'ait pas à connecter la sortie audio physique à sa carte son, et ainsi de suite pour créer une boucle de masse, ce qui provoque un bourdonnement constant au niveau audio de Typhon.

Problèmes connus

- Petit problème audio/USB lors du chargement d'un préréglage (pas sur l'aperçu du préréglage). - Dans certains cas rares, l’Audio/USB a été signalé comme produisant des problèmes. Si vous rencontrez cela, veuillez nous envoyer un e-mail avec les conditions dans lesquelles cela se produit et nous informer de votre système d'exploitation. - Si seul le Midi/USB est utilisé et que l'audio est connecté via des moyens analogiques, une boucle de masse peut être produite (comme décrit dans le manuel p.6 « Considérations relatives à l'alimentation »).

Veuillez signaler tous les bugs que vous pourriez trouver sur :
orfeas@dreadbox-fx.com



Instructions de mise à jour

Afin de pouvoir mettre à jour complètement votre Typhon, vous devrez faire une sauvegarde de vos préréglages afin de ne pas les perdre. Cette fonctionnalité est incluse dans le logiciel de mise à jour et décrite ci-dessous. Vous pouvez également effectuer une sauvegarde sur le menu du gestionnaire avant de faire la mise à jour, juste par sécurité ;)

Windows

- Installez « Typhon updater 4 beta.exe » et autorisez le programme d'installation à ajouter un raccourci sur votre bureau - Ouvrez Typhon updater - Branchez Typhon à votre ordinateur via son USB - Laissez Typhon démarrer en appuyant deux fois sur l'encodeur, afin qu'il reste dans l'écran principal - Appuyez sur 1.BACKUP sur le programme de mise à jour Typhon. Il vous sera demandé de choisir un port COM. Habituellement, ce devrait être le dernier, mais si cela échoue, réessayez et choisissez un autre COM. - Attendez la fin de la sauvegarde. Il devrait y avoir un compteur de 1 à 256. Cela peut prendre plusieurs minutes (parfois jusqu'à 15 minutes) - Une fois la sauvegarde terminée, redémarrez votre Typhon et, sur l'écran de démarrage de DREADBOX, appuyez sur le bouton SQNCR. Cela vous permet d'accéder au mode de mise à jour du firmware sur Typhon - Appuyez sur 2.UPDATE et suivez les instructions - Lorsque la mise à jour est terminée, votre appareil est mis à jour vers le Firmware 4 beta, mais avec les préréglages d'usine chargés - Pour restaurer vos préréglages, redémarrez votre Typhon, laissez-le reposer dans l'écran principal (comme sur le BACKUP) et appuyez sur 3.RESTAURER. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le dernier micrologiciel pour les fenêtres 4k : exécutez simplement l'application en mode de compatibilité . clic droit sur le bureau

Typhon icon —> properties —>compatibility —> change hight DPI settings —> TICK: Override high DPI scaling behaviour —> CHOOSE: System (Enhanced) — > then PRESS: OK

Icône Typhon —> propriétés —> compatibilité —> modifier les paramètres DPI élevés —>
TICK : Remplacer le comportement de mise à l'échelle haute DPI —> CHOISIR : Système (amélioré) — > puis APPUYER : OK