BOM Alimentation BL-alim

Boitier	Boitier 24814024 Schroff RS 7833775 / Farnell 2127989 ou équivalent (100x160 interne, hauteur interne mini 60mm)
1	Embase secteur + inter http://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-iec/2199332/ ou http://www.mouser.fr/catalogviewer/default.aspx?page=1369&highlight=693-KP01.1112.11
1	Fusible 160mA T RS 0563586/
1	Porte-fusible Littelfuse Corps RS 7690192 Capuchon RS 7690130
SW1	Interrupteur DPDT 250V (pour HT Stand-By) RS 7347028
SW2	Interrupteur DPDT 250V (pour 6,3 / 12,6V) RS 7347179
C1	Condensateur 100nF 275V X2 MKP, RS 7398660
SIOV	SIOV Panasonic ERZV10D431 RS 7209904
Transfo	Transformateur 230V / 9V + 15V 300mA + 165V 10mA ITE (fabrication spéciale)
CR1, CR2	Pont redresseur 4A 1000V, RS 9008955
C2, C4, C5, C10, C12	Condensateur 100nF 450V MKP, RS 7270051
C3	Condensateur 47uF 250V 105° (Panasonic) RS 4340267
C6	Condensateur 22uF 250V 105° (Panasonic) RS 6997461
C7, C8	Condensateur 22uF Polypropylène (Epcos) RS 6690016 (Vishay) RS 8251467
C9, C13	Condensateur 1000uF 25V 105° (Panasonic) RS 7083746
C11	Condensateur 10uF 50V RS 7660084
IC1	IC LM317 RS 7140792
Rad	Radiateur RS 0402951
Led1	Diode LED rouge 3mm (avec montage chassis éventuellement)
DZ1	Diode Zener 180V 5W
T1	Transistor ST901T RS 8103668
R1, R2	Résistance 100~470 ohms 1/4W (voir thread AF)
R3	Résistance 100k 1/4W
R4	Résistance 180K 1/4W
R5	Résistance 4K7 1W
R6	Résistance 270 ohms 1/4W
R7	Résistance 820 ohms 1/4W
R8	Résistance 470 ohms 1/4W
AJ1	Ajustable T93YA 20 tours cermet 100k RS 7885094
AJ2	Ajustable T93YA 20 tours cermet 2k RS 7885075
1	XLR-3 Femelle Montage sur CI, RS 725-9543
1	XLR-5 Femelle Montage sur CI, RS 909-3736

Option selecteur de polarisation

R9	Résistance 10k* 1/4W (à ajuster en fonction de la capsule)
C14, C15	Condensateur 100nF 450V MKP, RS 7270051
P1	Potentiomètre Cermet 470k (500k) RS 4848626

Divers

Cable 5 conducteurs (mini) + blindage

1	XLR5 mâle pour montage sur cable (Neutrik NC5MX)
1	XLR5 femelle pour montage sur cable (Neutrik NC5FX)