SLEDGE 2.0 – PROCÉDURE DE MISE À JOUR

Mise à jour du Firmware

En installant la version 2.5.1 ou supérieure, vous ne pourrez pas revenir à des versions antérieures à 2.5.

1. Téléchargez et installez l'application Spectre Sledge.
2. Téléchargez le nouveau fichier du Firmware.
3. Connectez le Sledge à l'ordinateur avec un câble USB standard et mettez-le sous tension;
4. Ouvrez Spectre Sledge et choisissez **Sledge** comme périphérique de sortie MIDI dans **MIDI output device** (les paramètres Audio/MIDI ;
5. Cliquez sur **Upgrade** (Mettre à niveau)… et sélectionnez le fichier du firmware ;
6. Un message sur l'écran du Sledge vous informera que la mise à jour est en cours ; attendre la fin de la transmission ;
7. Éteindre puis allumer de nouveau le Sledge (Turn Sledge OFF/O) : la nouvelle version du Firmware s'affichera à l'écran.
8. **Facultatif :** restaurez les paramètres globaux en allumant le Sledge tout en maintenant enfoncé le bouton **GLOBAL**.