EP-booster

Discrete Pre-amp

Félicitations pour l'achat de la pédale Xotic EP-Booster ! Le EP-Booster est un préamplificateur FET à circuit discret, à faible impédance de sortie fournissant jusqu'à +20db de boost sans dégradation du signal, polyvalent avec des aigus et des graves brillants. Les commutateurs DIP internes vous permettent de choisir le niveau de boost et le réglage de l'égaliseur.
Le EP-Booster peut être alimenté de 9 à 18 volts selon la réserve dynamique souhaitée.



Spécifications :

Dimensions : 3.5" x 1.5" x 1.5"
(89mm X 38mm X 38mm)

Poids : 0.57 lbs. (260g)

Véritable true bypass

Consommation: 9VDC/5mA


Type de pile : 9VCC (006P) x 1

Adaptateur secteur (en option) :
9VDC-18VDC centre négatif

Impédance d'entrée : 1M ohm


Impédance de sortie : 1K ohm (min.)
/ variable

Réglage par défaut




1 gain +3dB = ON
2 Bright switch ON = flat EQ

Réglage faible gain



1 gain +3dB = OFF
2 Bright switch ON = flat EQ

Réglage vintage



1 gain +3dB = OFF
2 Bright switch OFF

