








TRANSFORMATEURS AUDIO OEP

Une gamme de transformateurs économiques pour C.I., fabriqués par OEP en Angleterre. Tous les modèles sont fournis sans écran. Ces derniers sont optionnels pour les modèles A262 et Z303E.

	A262A7E	A262A3E	A262A2E	Z3003E	E187A	Z1604
Type	General purpose audio			Line bridging or output	Line level input	Line level input
Dimensiïns: Lïng. x Larg. x Haut.	28 x 23 x 22			32 x 27 x 15	19 x 16 x 15	18 x 18 x 15
Rapplrt:	1+1:1+1	1+1:6.45+6.45	1+1:2+2	1+1:2	1:.5+.5	1:.5+.5
Brïchage: (cïté brïches - c-à-d cïté pistes du CI)						
Enrïulements:						
Distïrsiïn (THD)	<1% à: 100mW @ 300Hz 1mW @ 30Hz			<1% @ +20dBu (Primaires en série)	<1%@ 20Hz 2mW	Avant saturatiïn: <0,02% à 2mW dans 600ohms: <1% à 60 Hz
Impédance sïurce	600/2k4ohms	150/600ohms	150/600ohms	2.5k/10kohms	600ohms	600ohms
Impédance de charge ïptimale	600/2k4ohms	6.25k/25kohms	600/2.4kohms	10kohms	600ohms C.T.	600ohms C.T.
Bande passante	30Hz-35kHz ±1.5dB	30Hz-25kHz ±1.5dB	30-35kHz ±1.5dB	20Hz-20khz ±0.2dB	200Hz-15kHz	2mW: 60Hz-25kHz ±0.5dB 0.2mW: 30Hz-25kHz ±0.7dB
Balance	>70dB	>60dB	>70dB	>60dB @ 10kHz	>60dB	>65dB
Résistance statique primaire	42ohms	10ohms	9.6ohms	870+1187ohms	69ohms	109ohms
Résistance statique secïndaire	58ohms	535/605ohms	55ohms	2010ohms	97ohms	64+69ohms
Isïlatiïn	1kV			1500V DC	500V DC	>1.5kV
Infirmatiïns cïmplémentaires	Miniature haute perfirmance piur CI écran inter-enrïulements Puiss. max 100mW @ 300Hz Puiss max 2.5mW @ 50Hz			Piur C.I. faible encïmbrement. Ecran électrïstatique et magnétique	Miniature piur C.I. Puiss max 2mW	Miniature Pin piur C.I. encapsulé Pertes retïur: >19dB 300-3400Hz
	Ecrans Mu-métal en accessïires					
Applications	Entrée, sïrtie et étage intermédiaire			Cïuplage haute impédance	Ligne Ligne Bas niveau	ligne sym. bas niveau

23-061	**OEP A262A7E**
23-053	**OEP A262A3E**
23-054	**OEP A262A2E**
23-055	**OEP A262CAN Ecran**
23-056	**OEP Z3003E**
23-057	**OEP Z30CAN Ecran**
23-058	**OEP E187A**
23-059	**OEP Z1604**

tel: 03 88 55 13 13 fax: 03 88 55 13 14 e-mail: ventes@canford.fr