Laser Green30

Manuel de l'utilisateur



Sommaire

1. **Introduction**
2. **Présentation**
3. **Animations disponibles**
4. **Opérations**
5. **Spécifications**

Introduction

Ce laser possède un rayon laser à diode 30 mW vert (532 nm)

Dessins géométriques, effet tunnel dans toutes les directions,
3D, faux plafond..

Ce rayon laser à diode vert, à 3 méthodes de travail :

- Automatique
- Musical
- DMX

Présentation

Effet laser sono à diode de 30mW vert (532nm) avec clé ON/OFF de sécurité

- Jeu de lumière LASER économique à diode de couleur verte, petit et très performant
- Best seller des petits effets laser !
- Laser diode de 30mW vert (532nm) avec la clé ON/OFF de sécurité.
- Idéal pour vos show laser et soirées !

Animations disponibles

- Dessins géométriques
- Effet tunnel dans toutes les directions
- 3D
- Faux plafond…

Opérations

Mode Automatique :

Mettre tous les boutons DIP, sur OFF. Brancher la prise.

Mettre la clé de sécurité et la tourner sur ON. Le faisceau du laser doit apparaitre.

Mode Musical :

Mettre le bouton DIP 1, sur ON, et les autres boutons DIP, sur OFF.

Brancher la prise. Mettre la clé de sécurité et la tourner sur ON.

Mettre de la musique. Le faisceau du laser doit apparaitre avec la musique.

Dans ce cas, le laser est bien en mode musical.

Mode DMX :

Mettre les boutons DIP 1 et 10, sur ON. Brancher un câble DMX.

Mettre et tourner la clé de sécurité, sur ON. DMX, 4 canaux.

Adressages DMX, possibles entre 1 et 508.

Adresse									
DIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ON	1	2	4	8	16	32	64	128	256

Vous pouvez trouver la librairie SSL, du laser green 30, GOHST.

Sur Daslight/ support/ librairies SSL/ rechercher Green 30, puis OK

Téléchargement en SSL 1 ou SSL 2

Mode DMX :

Configuration des différents canaux DMX, dans un logiciel lumière

Canal 1

0-63 Rayon laser coupe

64-127 Mode DMX

128-191 Mode Automatique

192-255 Mode Musical

Canal 2

0-255 Sélection des figures

Canal 3

0-127 Mouvement Gauche-Droite

128-155 Mouvement Haut –Bas

Canal 4

0-255 Vitesse de balayage

Spécifications

Modes de contrôle: DMX, Maître et esclave, Musical
DMX 4 canaux
Consommation électrique Green 30: 40W
Alimentation AC : 230V/50Hz
Refroidissement : par ventilateur
Dimensions: Longueur: 27 cm. Largeur: 20 cm. Hauteur: 7, 6 cm.
Poids: 2,6 Kg