Fiche Produit



VX10LO

Le VX10 est un microphone à condensateur conçu pour améliorer les performances actuelles dans des applications live ou broadcast. Avec sa réponse en fréquence étendue de 40 à 20kHz ce micro est trèssensible aux transitoires et reproduira tous les types de voix avec un réalisme et un détail époustouflants.
Même en utilisation proche le VX10 n'offre pas d'effet de proximité indésirable et ne perdra pas de niveau si l'utilisateur n'est pas vraiment dans l'axe de captation. Sa directivité cardioïde permetun gain accru avant le larsen et même si ce micro a une réponse en fréquence étendue il offre une clarté sans 'rumble' dans les bas mediums généralement difficile à obtenir sur les voix en live.

Caractéristiques

Type	Condensateur
Directivité	Cardioïde
Réponse en en fréquence	40 Hz- 20kHz
Impédance	250 ohms
Sensibilité	- 4mV / Pa - Rapport signal sur bruit 73 dB ref 1kHz à 1 Pa - Bruit de fond 19 dBA
Réjection Off-Axis	NC
Maximum SPL	138dB
Divers	- Connecteur XLR plaqué or - Poids 318.6 g - Livré dans une boite de transport en bois avec pince et housse